

Anleitung Kostal PIKO



Bei Wechselrichtern mit einem 2 zeiligen Display ist eine Kommunikation nicht möglich.

Anleitung zur Einbindung von Kostal Wechselrichter ins smartfox Monitoring Portal:

Einstellungen Wechselrichter:

1. Öffnen Sie das Webinterface ihres Kostal Wechselrichters und klicken Sie auf Einstellungen.
2. Ändern Sie die Einstellung "Netzwerk" auf "manuelle Netzwerkkonfiguration" und geben Sie die gewünschte IP Adresse ein.
3. Klicken Sie auf "Übernehmen" um die Einstellungen zu speichern.

Netzwerk: Auto IP / DHCP

2 manuelle Netzwerkkonfiguration:

WR IP-Adresse: . . .

Subnetmaske: . . .

externer Router (muss innerhalb des Subnetzes liegen)

Router IP-Adresse: . . .

DNS Serveradresse: . . .

Amtswahl: (nur bei Analogmodem und TK-Anlage)

GSM-PIN:

neues Login-Passwort: Wiederholung:

Portal-Code:

Datenexport: Portal: -

3

Einstellungen smartfox

1. Im Hauptmenü weiterblättern bis "Konfiguration." Passwort eingeben und bestätigen.

```
KONFIGURATION
PASSWORT=2345
```

2. In der Konfiguration weiterblättern bis "AC-CONV":

```
AC-CONV: KEINER
192.168.001.180
```

3. Geben Sie die IP Adresse des Kostal Wechselrichters ein und wählen Sie Kostal aus.

```
AC-CONV: KOSTAL
192.168.001.109
```

4. In der Konfiguration weiterblättern bis "ZURÜCK INS HAUPTMENÜ" und bestätigen.

```
ZURUECK INS
HAUPTMENUE
```

5. In Hauptmenü weiterblättern bis "PV P" und "PV E". Sobald alle Einstellungen richtig getätigt wurden, wird die aktuelle Leistung und produzierte Energie des Wechselrichters angezeigt.

```
PV P = 2600W
PV E = 800KWH
```

